

1/ Emploi

Le moniteur Smart permet de contrôler l'accès et l'ouverture des portes des installations visiophoniques numériques 2 fils ou 2+2 fils.

S'adapte à toutes les ambiances grâce à son design contemporain et discret.

2/ Visuels du produit**3/ Références produits**

Référence	Désignation	Dimensions (mm)
MVS622	Moniteur main libre Smart	138x138x24
MVSAV402	Boîte d'encastrement moniteur Smart	132x132x50
MVSAV401	Boîtier saillie moniteur Smart	138x138x19



4/ Caractéristiques techniques :

- Moniteur main libre blanc extra-plat : 3 mm d'épaisseur
- Adapté aux installations numériques 2 fils et 2+2 fils
- Equipé d'un écran 3,5" couleur et phonique mains libres full-duplex,
- Doté d'une touche ouvre-porte, bouton d'activation/désactivation avec led de signalisation et 2 autres boutons pour auto-allumage et appel standard,
- Doté d'une manette de réglage du volume et d'une manette de réglage de la luminosité
- Equipé d'un DIP commutateurs à 8 positions pour la programmation du code utilisateur et d'un second DIP commutateur 8 positions pour la gestion des programmations
- Assure les fonctions suivantes :
 - o « Ouvre-porte »
 - o « Son muet »
 - o Appel HP-micro
 - o Appel vidéo
 - o Appel de la platine de rue
 - o "Sonnette d'entrée" en remplacement d'une sonnette carillon
 - o Conversation privée
- Offre la possibilité de personnalisation des :
 - o Boutons pour plusieurs utilisations selon le besoin de chaque utilisateur
 - o Sonneries en choisissant parmi les mélodies standards ou polyphoniques
- Montage :
 - o Encastré sur boîtier MVSAV402
 - o En saillie avec support MVSAV401

Mise à jour : 26/08/2013
